

FE-W

Telecamera panoramica fisheye per interni da 6 MP a 360° con rilevamento intelligente, visione notturna e audio bidirezionale

- 6MP Super HD
- Visione panoramica a 360°
- WiFi a 5/2,4 GHz

Specifications

Video & Audio	
Sensore di Immagine	1/2,5" Sensore CMOS
Risoluzione Video	2560X2560 (6,5 Megapixel) @20FPS
Obiettivo	f=1,98 mm F=2,0 IR CUT
Compressione Video	H.265
Campo Visivo	180° (H), 180° (V), 180° (D)
Giorno e Notte	Filtro IR-cut e commutazione automatica
Visione notturna a infrarossi	8 metri (3 pz/850 nm)
Audio	Audio bidirezionale
Alimentazione	
Alimentazione DC	DC 12.0V 1A, <12W
Interfaccia	
Alimentazione	DC 12 V/1 A
Sistema	Pulsante di reset

Ethernet	Un RJ45 10M/100Mbps
Archiviazione	Slot per scheda microSD (Max. 512 GB); Reolink NVR
Audio	Microfono e altoparlante integrati
WiFi	
Standard Wireless	IEEE 802.11a/b/g/n
Frequenza Operativa	2.4 GHz/5 GHz
Sicurezza Wireless	WPA-PSK/WPA2-PSK
Caratteristiche Software	
Frequenza Fotogrammi	2-25 FPS
Frequenza Codice	Flusso principale: 4096-8192 Kbps; predefinito: 5120 kbps; Flusso secondario: 64-512 Kbps; predefinito: 256 kbps
Browser supportati	Edge, Chrome, Firefox, Safari
OS Supportato	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Allarme intelligente	Rilevamento movimento, rilevamento AI
Modalità di Registrazione	Registrazione su rilevamento movimento (predefinita); registrazione programmata; registrazione 24/7
Protocolli e standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4,UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Massimo Accesso Utente	20 utenti (1 account amministratore e 19 account utente); fino a 12 flussi video simultanei (10 flussi secondari e 2 flussi principali)
Funziona con	Google Assistant
Ambiente di Funzionamento	
Temperatura	-10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
Umidità	10% - 90%
Dimensione & Peso	

Dimensioni	Φ126×49,2 mm
Peso	293 g
Garanzia	
Garanzia Limitata	Garanzia limitata di 2 anni. Per ricevere assistenza, visita la pagina https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Microfono
2. Sensore di luce diurna
3. Obiettivo
4. LED IR



1. Pulsante di reset
2. Slot per scheda microSD
3. Base di montaggio



1. Alimentazione
2. Rete
3. Coperchio impermeabile

