

FE-P

Telecamera Fisheye panoramica a 360° per interni da 6MP PoE con rilevamento intelligente, visione notturna e audio bidirezionale

- 6MP Super HD
- Visione panoramica a 360°
- Alimentazione via Ethernet

Specifications

Video & Audio	
Tipo Sensore	1/2,5" Sensore CMOS
Risoluzione Video	2560 x 2560 (6,5 Megapixel) @ 25 FPS
Lente	f=1,98 mm F=2,0 IR CUT
Compressione Video	H.265
Angolo di Visione	180° (H), 180° (V), 180° (D)
Giorno/Notte	Filtro IR-cut e commutazione automatica
Visione notturna a infrarossi	8 metri (3 pz/850 nm)
Audio	Audio bidirezionale
Video & Audio	
PoE	IEEE 802.3af, 48 V attivo
Alimentazione DC	CC 12,0 V 1 A, <12 W
Interfaccia	
Alimentazione	DC 12V/1A e PoE (IEEE 802.3af)

Sistema	Pulsante di reset
Ethernet	Un RJ45 10M/100Mbps
Archiviazione	Slot per scheda microSD (Max. 512 GB); Reolink NVR
Audio	Microfono e altoparlante integrati
Caratteristiche Software	
Frequenza Fotogrammi	2-25 FPS
Frequenza Codice	Flusso principale: 4096-8192 Kbps, predefinito: 6144 kbps; Flusso secondario: 64-512 Kbps, predefinito: 256 kbps
Browser supportati	Edge, Chrome, Firefox, Safari
OS Supportato	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Allarme intelligente	Rilevamento movimento, rilevamento AI
Modalità di Registrazione	Registrazione su rilevamento movimento (predefinita); registrazione programmata; registrazione 24/7
Protocolli e standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4,UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Massimo Accesso Utente	20 utenti (1 account amministratore e 19 account utente); fino a 12 flussi video simultanei (10 flussi secondari e 2 flussi principali)
Funziona con	Google Assistant
Ambiente di Esercizio	
Temperatura	-10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
Umidità	10% - 90%
Dimensione & Peso	
Dimensioni	Φ126×49,2 mm
Peso	293 g
Garanzia	

Garanzia Limitata

Garanzia limitata di 2 anni. Per ricevere assistenza, visita la pagina <https://support.reolink.com/hc/en-us/>

Gallery & Specs



1. Microfono
2. Sensore di luce diurna
3. Obiettivo
4. LED IR



1. Pulsante di reset
2. Slot per scheda microSD
3. Base di montaggio



1. Alimentazione
2. Rete
3. Coperchio impermeabile