

Argus MagiCam

Telecamera wireless 2MP a basso consumo energetico per interni ed esterni

- Supporto magnetico per un'installazione semplificata
- Autonomia della batteria fino a 9 mesi
- Wi-Fi dual-band 2,4/5 GHz
- Nessun canone mensile

Specifications

Video & Audio	
Sensore di Immagine	Sensore CMOS da 1/3.2"
Risoluzione	1920x1080 (2 megapixel) @15fps (alimentata a batteria); 1920x1080 @20fps (alimentata via cavo)
Obiettivo	f=2.3mm, F=2.2
Compressione Video	H.264
Campo Visivo	Diagonale: 132° Orizzontale: 113.3° Verticale: 62.7°
Visione notturna a infrarossi	LED: 1 pezzo / 0.3W / 850nm (Filtro IR-cut con commutazione automatica)
Frequenza dei Fotogrammi	Default: 15fps, non regolabile
Velocità di Codifica	Default: 1024Kbps, non regolabile
Audio	Audio bidirezionale
Requisiti di Alimentazione	
Batteria	Batterie AA o alimentazione diretta 5V/1A

Battery Life	9 mesi
Interfaccia	
Porta di Alimentazione	Porta USB Type-C
Slot Scheda SD	Supporta scheda microSD fino a 256 GB
Pulsante di Reset	Sì
Ingresso/Uscita Audio	Microfono e altoparlante integrati
WiFi	
Standard Wireless	IEEE 802.11 a/b/g/n
Frequenza Operativa	2.4GHz/5GHz
Sicurezza Wireless	WPA/WPA2
Software	
OS Supportato	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protocolli & Standard	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, SSL, P2P
Accesso Utente	Fino a 12 flussi simultanei (2 principali & 10 secondari)
Altre Funzionalità	
Avviso Intelligente	Rilevamento PIR; rilevamento del movimento; rilevamento di persone; rilevamento di veicoli; rilevamento di animali
Distanza di Rilevamento PIR	Fino a 10m (33ft)
Angolo di Rilevamento PIR	120° in orizzontale
Modalità di Registrazione	Registrazione attivata dal movimento
Time Lapse	Sì
Compatibilità con Smart Home	Google Assistant, Alexa
Archiviazione Cloud	Supporta Reolink Cloud (disponibile in paesi selezionati)
Ambiente di Funzionamento	
Temperatura di Funzionamento	-10°C~55°C (14°F~131°F)

Umidità di funzionamento	20% ~ 85%
Resistente alle intemperie	IP67
Meccanico	
Dimensioni	Ø68*68*28.86 mm
Peso	108 g (senza batteria)
Garanzia	
Garanzia Limitata	Garanzia limitata di 2 anni. Per assistenza, visita https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Tappo antipolvere Type-C

2. LED a infrarossi

3. Lente PIR

4. Sensore CDS

5. Microfono

6. Logo Reolink



1. Pulsante di accensione/reset

2. Altoparlante

3. Slot per scheda microSD

4. Supporto magnetico da tavolo

5. Porta Type-C

www.reolink.com